

Referencia FAHF60W-12V
Fuente de Alimentación

Descripción del Producto

Generador de onda para la alimentación de inductor para alimentar hasta 6 bombillas inalámbricas Teslec. Este alimentador proporciona la potencia y frecuencia adecuada para la transmisión de energía inalámbrica a las distintas lámparas, estando aislado eléctricamente de éstas. Una solución ideal para la instalación de luminarias exteriores ya que, los diferentes malfuncionamientos de las lámparas no afectaran al resto ni tampoco al propio alimentador. Además es un circuito cerrado y aislado, por lo que su instalación es sencilla y segura.



Entrada	220-230 V AC
Salida	12V Onda Cuadrada

Tipo de instalación

Montaje	Conexión convencional y salida a cable inductor
Uso	Alimentación de luminarias inalámbricas
Colocación	Cuadro eléctrico

Material y acabado

Material del cuerpo Caja de PVC

Datos técnicos

Alimentación	220/230VAC
Salida	Inducción 12V
Luminarias	Venta por separado
Potencia	60W
Generador de onda	Circuito 555
Número Lámparas por Generador	Hasta 6 de 10W
Cable Inductor*	Por separado
Garantía	4 años
Otros	Interruptor Diferencial y Térmico

Datos Físicos

IP	55/65
IK	10

Certificados

RoHS/CE

TESLEC NORTE S.L.

Showroom: Polígono Irubide 2, 48960. Galdakao (Vizcaya). **Tel.:**+34 946 548 182 **Mail:** info@teslec.com **Web:** www.teslec.com